



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Панорамная камера ABT Smart Home

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: уличная камера

## 2. Характеристики

- Разрешение матрицы объективов: 4 Мп (2+2 Мп)
- Влагозащита: IP66
- Работает при температуре: от -30 до +50 °С
- Подсветка: инфракрасная/светодиодная (до 30 м)
- Тип подключения: SIM-карта или Ethernet
- Поддержка карт памяти: micro-SD объемом до 128 Гбайт (не входит в комплект)
- Питание: 12 В (от сетевого блока питания из комплекта)
- Поворот по горизонтали: 350°
- Поворот по вертикали: 90°
- Размеры: ~210 x 155 x 120 мм
- Вес: ~600 г
- Размеры упаковки: ~230 x 160 x 130 мм
- Вес в упаковке: ~700 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Установите фирменное мобильное приложение V380 Pro – для этого найдите его в цифровом магазине App Store или Google Play Market.

Далее прикрепите камеру к стене или потолку с помощью крепежей в комплекте. Для этой цели в креплении камеры предусмотрены отверстия. Крепить камеру рекомендуется к строго горизонтальным или вертикальным поверхностям, чтобы у устройства был максимальный обзор.

**Примечание:** в наборе предусмотрены дюбели для фиксации камеры на стене или потолке. Также в комплекте есть гидроизоляция для кабелей.

Вставьте карту памяти объемом до 128 Гбайт – слот расположен в камере, в черном панорамном блоке под силиконовым уплотнителем. Там же находится кнопка Reset на случай, если потребуется перезагрузить камеру вручную. Также вы найдете слот для SIM-карты – вставьте туда SIM-карту в случае, если планируете подключить камеру к мобильному интернету.

**Важно:** в камеру рекомендуется вставлять новую, ранее не использованную SIM-карту. При покупке SIM-карты уточните у оператора, предназначен ли



тарифный план для мобильных устройств – в частности, камер видеонаблюдения.

**Внимание!** Камера может снимать в разрешении Super Full HD, поэтому для нее необходима карта с высокой скоростью записи и чтения. Рекомендуем использовать карты стандарта Class 10.

Прикрепите блок питания камеры в месте, защищенном от влаги и осадков. Соедините его с камерой (узкий черный кабель), а затем подключите блок питания к сети. Второй кабель Ethernet, прикрепленный к камере, соедините с кабелем от роутера/маршрутизатора (в случае если вы хотите подключить камеру к сети проводным путем).

**Важно:** если вы планируете записывать видео на карту памяти, вставьте ее до подключения камеры к сети.

Зарегистрируйтесь в мобильном приложении V380 Pro. После авторизации вам будет доступна вся функциональность программы.

После входа и авторизации в мобильном приложении зайдите в раздел «Устройство» (находится в левом нижнем углу) и нажмите на кнопку «Добавить устройство». Далее наведите камеру смартфона на QR-код, расположенный на корпусе камеры. Ваш смартфон отсканирует QR-код – и камера будет привязана к приложению.

**Обратите внимание:** подключить камеру можно альтернативным способом. После активации камеры для сканирования QR-кода нажмите кнопку «Добавить идентификатор устройства» и введите идентификатор в появившемся поле (идентификатор находится рядом с QR-кодом на корпусе камеры).

Если приложение не может подключиться к камере, сделайте сброс настроек. Для этого зажмите кнопку Reset на 5 секунд (кнопка расположена в отсеке со слотом для карты памяти и SIM-карты). После этого вы можете повторить попытку подключения.

**Примечание:** кнопка Reset также есть в одном из кабелей, прикрепленных к камере.

Помимо карты памяти, вы можете сохранять записи в фирменном облачном



хранилище. Это хранилище платное – стоимость тарифов можно уточнить в мобильном приложении или при обращении к производителю камеры.

После успешного подключения вы сможете пользоваться функциями камеры и менять их настройки в разделе «Устройство», в том числе управлять панорамным объективом, менять качество съемки и так далее.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Крепите камеру только к устойчивым поверхностям.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Используйте только оригинальные карты памяти.

При подключении камеры убедитесь, что кабели и соединения защищены от осадков.

#### 5. Комплектация

- Камера
- Блок питания
- Крепежи
- Гидроизоляция для кабелей
- Документация

#### 6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР